

ОКП 437258

КОНТРОЛЛЕР ВИДЕОСТЕНЫ STS-355

Руководство по эксплуатации

СТВФ.426484.057 РЭ

Содержание

1	Описание и работа.....	5
1.1	Назначение изделия.....	5
1.2	Технические характеристики	5
1.3	Состав изделия.....	6
1.4	Устройство и работа.....	6
1.5	Средства измерения, инструмент и принадлежности.....	7
1.6	Маркировка и пломбирование.....	8
1.7	Упаковка.....	8
2	Использование по назначению.....	9
2.1	Эксплуатационные ограничения.....	9
2.2	Монтаж и демонтаж изделия.....	10
2.2.1	Подготовка изделия к монтажу.....	10
2.2.1.1	Правила распаковывания.....	10
2.2.1.2	Требования к месту монтажа и к установке изделия.....	10
2.2.2	Меры безопасности при выполнении монтажа изделия.....	10
2.2.3	Порядок монтажа и демонтажа изделия.....	10
2.3	Подготовка изделия к использованию.....	12
2.3.1	Меры безопасности при подготовке изделия к использованию.....	12
2.3.2	Объем и последовательность внешнего осмотра изделия.....	12
2.3.3	Указания по включению.....	12
2.4	Использование изделия.....	12
2.4.1	Порядок действия обслуживающего персонала.....	12
2.4.2	Настройка изделия.....	13
3	Техническое обслуживание.....	14
3.1	Общие указания по выполнению технического обслуживания.....	14
3.2	Меры безопасности.....	15
3.2.1	Общие положения.....	15
3.2.2	Правила электро- и пожаробезопасности.....	16

3.3	Виды и периодичность технического обслуживания.....	18
3.4	Порядок проведения технического обслуживания.....	19
3.4.1	Подготовка к проведению технического обслуживания.....	19
3.4.2	Порядок проведения контрольного осмотра.....	19
3.4.3	Порядок проведения ТО-1.....	20
3.4.4	Порядок проведения ТО-2.....	21
3.4.5	Проведение работ по техническому обслуживанию изделия.....	21
3.4.5.1	Очистка от загрязнений поверхностей изделия.....	21
3.4.5.2	Проверка состояния контактов разъемов.....	21
3.4.5.3	Очистка от загрязнения внутреннего объема изделия.....	22
4	Текущий ремонт.....	23
4.1	Общие указания по выполнению текущего ремонта.....	23
4.2	Меры безопасности при выполнении текущего ремонта.....	23
5	Хранение.....	25
5.1	Работы, проводимые после кратковременного хранения.....	26
6	Транспортирование.....	28
7	Утилизация.....	30
Приложение А Перечень принятых терминов и сокращений, применяемых в настоящем руководстве по эксплуатации.....		31
Приложение Б Перечень расходных материалов.....		32
Лист регистрации изменений.....		33

Настоящее Руководство распространяется на контроллер видеостены STS-355 (далее по тексту «контроллер» или «изделие»).

Руководство по эксплуатации содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках изделия и его составных частей, указания по подготовке изделия к работе, его правильному и безопасному использованию по назначению, для планирования последовательности и необходимого объёма монтажных работ, изучения сопутствующих мер безопасности, а также содержит основные требования по размещению изделия, которые необходимо соблюдать при его монтаже, техническому обслуживанию, текущему ремонту, хранению, транспортированию и утилизации.

Прежде чем приступить к работе с изделием, необходимо изучить документацию, поставляемую с ним, и настоящее Руководство.

Допуск персонала к работе с изделием должен осуществляться в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (от 13.01.2003 года №6) и «Правил устройства электроустановок» (седьмое издание. – М: ЗАО «Энергосервис», 2002), утвержденных Минэнерго России. К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие обучение в объеме эксплуатационной документации, инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В (группа 2), и прошедшие обучение в учебном центре Стилсофта.

Перечень терминов, сокращений и определений, применяемых в настоящем Руководстве, приведен в приложении А.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Полное название изделия: Контроллер видеостены STS-355.

Изделие предназначено для организации рабочего места оператора комплексной системы обеспечения безопасности.

Контроллер видеостены STS-355 применяется для организации видеостен с большим количеством мониторов в ситуационных центрах и комнатах управления.

Обозначение изделия в соответствии с КД СТВФ.426484.057

Внешний вид изделия представлен на рисунке 1.



Рисунок 1

1.2 Технические характеристики

Технические характеристики изделия представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование характеристики	Номинальное значение
1	Объем накопителя, ГБ	500
2	Объем оперативной памяти, Гб	4
3	Количество подключаемых мониторов, шт.	2
4	Ethernet	1x1000 Мбит/с
5	Напряжение электропитания переменного однофазного тока/ Частота переменного тока, В/Гц	220±10% /50±1Гц
6	Максимальная потребляемая мощность, Вт	95
7	Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +50
8	Габаритные размеры, мм	90 x 234 x 222
9	Масса, не более, кг	2,5

1.3 Состав изделия

Состав изделия приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество
1	Контроллер видеостены STS-355	СТВФ.426484.057	1 шт.
2	Кабель DVI-D – HDMI 1,5м	–	1 шт.
3	Кабель HDMI 1 м	–	1 шт.

1.4 Устройство и работа

Контроллер имеет сравнительно небольшие габаритные размеры, при этом обладает достаточной мощностью для одновременного отображения 32 видеоканалов на двух мониторах. Контроллер имеет возможность крепления на

заднюю стенку монитора. Установленное СПО «Синергет КСБО», а так же модули специализированного программного обеспечения для организации видеостены позволяет осуществлять гибкие настройки интерфейса и алгоритмов действий в различных ситуациях, в зависимости от поставленных задач.

Изделие позволяет получать и отображать информацию, полученную от IP-видеосерверов, IP-видеокамер, контроллеров охранно-пожарной сигнализации.

Изделие рассчитано на круглосуточную работу в условиях типового размещения на охраняемых объектах в обогреваемых помещениях без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и при отсутствии или незначительном воздействии конденсации и влаги, в местах, не подверженных вибрации от работающих механизмов (типовое размещение на промышленных объектах).

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и инструментов необходимых для монтажа, выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия представлен в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Стандарт или ТУ	Единица измерения	Кол-во
1	Комплект отверток	ГОСТ24437-93	комплект	1
2	Щетка неметаллическая	ГОСТ 10597-87	шт.	1
3	Пылесос электрический бытовой	ГОСТ 10280-83	шт	1

Перечень материалов необходимых для выполнения технического обслуживания и работ по хранению представлены в приложении Б.

1.6 Маркировка и пломбирование

Маркировка изделия содержит наименование устройства, заводской номер, дату изготовления, номинальные значения важнейших параметров изделия и обозначения электрических соединителей.

На поверхности каждой составной части изделия нанесено клеймо ОТК.

Маркировка упаковки содержит манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Хрупкое. Осторожно», «Верх», габаритные размеры, массу БРУТТО и адрес предприятия-изготовителя.

Маркировка потребительской тары изделия содержит индекс, наименование, заводской номер, страну - изготовитель.

Контроллер пломбируется с помощью пломб производства Стилсофт.

1.7 Упаковка

Составные части изделия упаковываются в потребительскую тару - картонные ящики ГОСТ 9142-90.

В каждый ящик вложен паспорт изделия.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

При эксплуатации изделия следует соблюдать следующие принципы безопасной эксплуатации:

- не допускайте попадания прямых солнечных лучей на корпус изделия;
- не устанавливайте изделие вблизи открытых источников огня, нагревательных элементов (батареи, электрообогреватели);
- во избежание короткого замыкания избегайте попадания воды и других жидкостей в корпус изделия;
- запрещается подключение к одной фазе с изделием электрочайников, электрообогревателей, кондиционеров, холодильников и других электрических потребителей мощностью от 500 Вт и выше;
- запрещается размещать изделие вблизи устройств с электрическими и магнитными полями: электродвигателями, ионизаторами и подобными устройствами. «Совместная» работа может привести к «зависанию», потере информации в памяти, на жестком диске или к повреждению изделия;
- подключайте изделие к источнику электропитания только в пределах указанного питающего напряжения;
- не закрывайте вентиляционные отверстия и не ставьте посторонние предметы на корпус изделия;
- не допускайте попадания посторонних предметов внутрь через вентиляционные отверстия на корпусе изделия — это может привести к короткому замыканию и пожару;
- запрещается перемещение изделия во включенном состоянии, так как эти действия могут привести к повреждению жесткого диска за счет гироскопического эффекта.

2.2 Монтаж и демонтаж изделия

2.2.1 Подготовка изделия к монтажу

2.2.1.1 Правила распаковывания

Распаковывание производить максимально осторожно с соблюдением предосторожностей, с целью не повредить упакованное изделие.

Непосредственно после распаковывания необходимо провести визуальный осмотр изделия на предмет нахождения механических повреждений.

Комплектность изделия проверять по паспорту на изделие.

2.2.1.2 Требования к месту монтажа и к установке изделия

Место установки должно обеспечивать свободный и легкий доступ к нему в процессе эксплуатации.

Монтаж изделия производить на сухом хорошо освещенном месте. Не допускается производить монтаж при повышенной запыленности и присутствии конденсата на частях изделия.

Изделие устанавливается на заднюю стенку одного из мониторов.

2.2.2 Меры безопасности при выполнении монтажа изделия

При выполнении работ по монтажу изделия необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в подразделе 3.2 настоящего Руководства.

2.2.3 Порядок монтажа и демонтажа изделия

Расположение разъемов на задней панели показано на рисунке 2.

Монтаж выполнять в следующем порядке:

- разместить монитор (или мониторы) изделия на рабочем столе оператора (в комплект поставки не входит);
- произвести монтаж контроллера на заднюю стенку монитора с помощью крепежных элементов;

- подключить монитор (или мониторы) к изделию;
- подключить клавиатуру и манипулятор типа «мышь» (в комплект поставки не входит);
- подключить изделие к локальной сети;
- подключить изделие к сети переменного тока $220\text{В}\pm 10\%$;

Демонтаж изделия выполнять в следующем порядке:

- выключить изделие;
- отключить изделие от сети переменного тока $220\text{В}\pm 10\%$;
- отключить изделие от локальной сети;
- отключить изделие от монитора
- демонтировать изделие от монитора открутив крепежные элементы.



1 – Разъем для подключения шнура питания; 2 – Разъем для подключения монитора (HDMI); 3 – Разъем для подключения монитора (DVI); 4 – Разъем для подключения монитора (VGA); 5 – разъемы для подключения аудиоустройств; 6 – разъемы для подключения USB устройств; 7- разъемы для подключения антенн Wi-Fi; 8- разъемы для подключения LAN-Ethernet; 9- разъемы для подключения клавиатуры/манипулятора типа «мышь».

Рисунок 2

На передней панели контроллера расположены 4 разъема для подключения USB устройств.

2.3 Подготовка изделия к использованию

2.3.1 Меры безопасности при подготовке изделия к использованию

При подготовке изделия к использованию необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в подразделе 3.2 настоящего Руководства.

2.3.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия

Внешний осмотр изделия проводится в объеме контрольного осмотра оператором перед включением изделия в соответствии с методикой, описанной в п. 3.4.2 настоящего Руководства.

2.3.3 Указания по включению

Для включения изделия подсоедините шнур электропитания к сети переменного тока и включить кнопку.

2.4 Использование изделия

2.4.1 Порядок действия обслуживающего персонала

Рекомендуемая квалификация оператора должна соответствовать уровню «Пользователь Windows 2000/XP/7».

Конечный пользователь (оператор) должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Необходимо регулярно принимать меры к уменьшению запыленности и загрязненности помещения, которые являются одной из основных причин потери работоспособности оборудования.

При эксплуатации изделия необходимо:

- не допускать к управлению изделием лиц, неуполномоченных для данного вида деятельности;
- строго соблюдать меры безопасности, изложенные в подразделе 3.2 настоящего Руководства.

Проверку работоспособности изделия выполнять стандартными средствами операционной системы Windows 7 Professional.

Характерные неисправности изделия и способы их устранения приведены в таблице 7.

Выключение изделия производить в следующем порядке: зайти в меню «Пуск» в ОС Windows 7 Professional нажать кнопку «Завершение работы», дождаться выключения изделия и отключить шнур электропитания от сети переменного тока.

2.4.2 Настройка изделия

На контроллер установлено СПО «Синергет КСБО» RU.СТВФ.50504-01.

Настройка контроллера видеостены производится согласно RU.СТВФ.50504-01 33 (Руководство программиста).

Работа контроллера видеостены в СПО производится согласно RU.СТВФ.50504-01 34 (Руководство оператора).

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания по выполнению технического обслуживания

Настоящий раздел определяет виды, периодичность и последовательность выполнения операций, а также методику выполнения технического обслуживания изделия.

К обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие предварительную подготовку и обучение, имеющие представление о принципе действия и устройстве изделия, знающие правила техники безопасности и имеющие квалификационную группу по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В (группа 3).

Обслуживающему персоналу для обеспечения надежной и безаварийной работы изделия необходимо следить за техническим состоянием изделия и своевременно проводить техническое обслуживание.

Обслуживающий персонал должен уметь практически оказать первую помощь при поражении электрическим током и получении травм.

При обнаружении нарушения настоящих правил или неисправностей, представляющих опасность для людей, обслуживающий персонал обязан немедленно доложить непосредственному начальнику о неисправности и принятых мерах.

В основу технического обслуживания положена планово-предупредительная система, основанная на обязательном проведении всех работ по техническому обслуживанию изделия при его эксплуатации.

Своевременное проведение технического обслуживания обеспечивает исправность и постоянную готовность изделия к использованию.

Высокое качество технического обслуживания и сокращение сроков его проведения могут быть достигнуты за счет тщательной предварительной

подготовки, которая включает:

- - изучение методики выполнения операций по техническому обслуживанию;
- - приобретение практических навыков по правильному и быстрому выполнению операций по техническому обслуживанию;
- - привитие практических навыков пользования средствами измерений, инструментом и принадлежностями.

Техническое обслуживание должно обеспечить:

- - постоянную техническую исправность и готовность изделия к использованию;
- - устранение причин, вызывающих преждевременный износ, неисправности и поломку деталей, узлов и механизмов;
- - максимальное продление межремонтных сроков;
- - безопасность работы.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАРУШАТЬ ПЕРИОДИЧНОСТЬ, СОКРАЩАТЬ ОБЪЕМ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ.

При техническом обслуживании и устранении неисправностей запрещается изменять конструкцию изделия.

После проведения технического обслуживания следует сделать записи в соответствующих разделах паспорта СТВФ.426484.057ПС.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Общие положения

Во избежание несчастных случаев необходимо строго соблюдать требования техники безопасности, изложенные в настоящем Руководстве.

Выполнение правил техники безопасности является обязательным во всех случаях, при этом срочность работы и другие причины не могут считаться основанием для их нарушения.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВКЛЮЧАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ;
- ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ИЗДЕЛИИ ПРОИЗВОДИТЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЯХ;
- СНИМАТЬ РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ ВО ВКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ;
- ЗАГРОМОЖДАТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

ВНИМАНИЕ: ПРИ НАРУШЕНИИ ИЗОЛЯЦИИ КОНТАКТОВ (ВИЛОК, РОЗЕТОК), КОРПУС и «ОБЩАЯ ШИНА» ИЗДЕЛИЯ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДАЖЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ИЗДЕЛИЯ.

3.2.2 Правила электро- и пожаробезопасности

Для предотвращения поражения электрическим током, обслуживающий персонал должен периодически инструктироваться об опасности поражения электрическим током и мерах оказания первой медицинской помощи при одновременном практическом обучении приемам освобождения от тока и способам проведения искусственной вентиляции легких.

При поражении электрическим током спасение пострадавшего в большинстве случаев зависит от того, насколько быстро он освобожден от действия тока, и как быстро оказана первая помощь. При несчастных случаях надо действовать быстро и решительно, необходимо немедленно освободить пострадавшего от источника поражения и оказать ему первую помощь. Для освобождения пострадавшего от действия тока необходимо выключить изделие,

если изделие быстро выключить невозможно, необходимо принять меры для освобождения пострадавшего от токоведущих частей изделия. Для этого необходимо воспользоваться сухой материей (или каким-либо другим непроводящим материалом). Нельзя освобождать пострадавшего непосредственно руками, так как прикосновение к человеку, находящемуся под напряжением, опасно для жизни обоих.

Меры первой помощи зависят от степени нанесенной тяжести пострадавшему.

Если пострадавший находится в сознании, но до этого был в бессознательном состоянии или длительное время находился под током, ему необходимо обеспечить полный покой и немедленно вызвать врача или доставить его в медпункт.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но его дыхание нормальное, то необходимо обеспечить доступ свежего воздуха к пострадавшему, удобно уложить его и расстегнуть на нем одежду. Для приведения пострадавшего в сознание необходимо поднести к органам дыхания нашатырный спирт или обрызгать лицо холодной водой. Для оказания дальнейшей помощи необходимо вызвать врача.

Если пострадавший не дышит или дышит судорожно, то ему необходимо непрерывно проводить искусственную вентиляцию легких до прибытия врача.

Для обеспечения противопожарной безопасности необходимо:

- не допускать наличия легковоспламеняющихся материалов и веществ вблизи токоведущих деталей изделия;
- следить за состоянием кабелей изделия;
- пользоваться только углекислотными огнетушителями;
- регулярно производить инструктаж обслуживающего персонала по правилам пожарной безопасности.

Контакты, разъемы, зажимы изделия и изоляция электрических цепей должны быть в исправном состоянии и не вызывать перегрева или искрения, для чего необходимо визуально проверять состояние электрических кабелей на отсутствие повреждений и целостность изоляции.

При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте изделия необходимо соблюдать следующие правила:

а) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: Изд-во НЦЭНАС, 2001;

б) Правила устройства электроустановок. Седьмое издание. – М.: АО "Энергосервис", 2002;

в) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 года № 6 «Об утверждении правил...».

3.3 Виды и периодичность технического обслуживания

Для изделия установлены следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр;
- ТО-1 – периодическое техническое обслуживание, четыре раза в год - 1 раз в три месяца.
- ТО-2-периодическое техническое обслуживание первый раз через 2 года, последующие через год.
- Контрольный осмотр проводится оператором перед включением изделия внешним осмотром в соответствии с методикой, описанной в п. 3.4.2 настоящего Руководства.

ТО-1 и ТО-2 выполняет либо предприятие-изготовитель либо эксплуатирующая организация при условии подготовленности сотрудников, прошедших обучение на предприятии-изготовителе и имеющих авторизацию

предприятия-изготовителя на выполнение данных видов работ.

ТО-1, ТО-2 осуществляется с применением расходных материалов указанных в приложении Б.

3.4 Порядок проведения технического обслуживания

3.4.1 Подготовка к проведению технического обслуживания

До начала выполнения работ следует подготовить инструмент согласно таблице 3 и расходные материалы указанные в приложении Б.

Все виды технического обслуживания проводятся без демонтажа изделия.

3.4.2 Порядок проведения контрольного осмотра

Порядок проведения контрольного осмотра приведен в таблице 4.

Таблица 4

Содержание работ и методика проведения	Технические требования	Материалы, инструмент
1. Произвести внешний визуальный осмотр изделия	Отсутствие внешних повреждений, загрязнений. Наличие всех соединительных кабелей.	—
2. Проверка надежности крепления изделия. Проводится опробованием рукой или инструментом.	Отсутствие люфта в соединениях крепежных элементов	Комплект отверток
3. Проверка целостности и надежности подключения соединительных кабелей: информационного кабеля (UT5e) и кабеля питания. Проводится визуальным осмотром и опробованием руками.	Отсутствие внешних повреждений на кабелях и их надежное крепление	—

3.4.3 Порядок проведения ТО-1

Порядок проведения технического обслуживания ТО-1 приведен в таблице 5.

Таблица 5

Содержание работ и методика проведения	Технические требования	Материалы, инструмент
1. Очистить от загрязнений поверхность изделия по п. 3.4.5.1 настоящего Руководства	Отсутствие внешних повреждений, загрязнений.	Ветошь, щетка, порошок
2. Проверить, прочистить разъемы по п. 3.4.5.2 настоящего Руководства	Отсутствие грязи, пыли	Марля медицинская, спирт этиловый ректификованный технический
3. Визуально проверить состояние лакокрасочного покрытия изделия. При необходимости зачистить и закрасить места поверхностей изделия, подвергшиеся коррозии или нарушению целостности покрытия.	Отсутствие коррозии и нарушений целостности покрытия	Ветошь, щетка, кисть, бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М, краска МЛ-12, спирт этиловый ректификованный технический
4. Проверка надежности крепления изделия. Проводится опробованием рукой или инструментом.	Отсутствие люфта в соединениях крепежных элементов	Комплект отверток

Содержание работ и методика проведения	Технические требования	Материалы, инструмент
5. Проверить правильность ведения паспорта	В соответствии с СТВФ.426484.057ПС	-

Перечень расходных материалов указан в приложении Б .

3.4.4 Порядок проведения ТО-2

При проведении ТО-2 необходимо использовать оборудование и инструмент, приведенный в таблице 3 в соответствии с технической документацией на них, обратив особое внимание на эксплуатацию данного оборудования и инструмента в условиях, отличных от нормальных. Инструмент

ТО-2 проводится с целью очистки от загрязнений внутреннего объема изделия. ТО-2 проводится согласно п. 3.4.5.3

3.4.5 Проведение работ по техническому обслуживанию изделия

3.4.5.1 Очистка от загрязнений поверхностей изделия

Очистку от загрязнений поверхностей изделий следует выполнять с помощью ветоши и порошка, очистить от пыли и грязи внешние (доступные) поверхности изделия. Недоступные места очистить при помощи щетки неметаллической.

3.4.5.2 Проверка состояния контактов разъемов

Проверку и чистку соединительных разъемов выполнять в следующем порядке:

- 1) отключить электропитание изделия;
- 2) убедиться в отсутствии внешних механических повреждений;
- 2) вынуть разъем из гнезда;
- 3) осмотреть состояние контактов разъемов;
- 4) протереть запыленные или загрязненные контакты разъема тампоном из

марли, смоченном в спирте;

5) просушить в течение 2-3 минут.

Повторить действия п.1) - 5) для каждого разъема;

6) вставить разъемы на место в соответствии рисунком 2.

3.4.5.3 Очистка от загрязнения внутреннего объема изделия

Чистку внутреннего объема изделия выполнять в следующем порядке:

- отключить электропитание подлежащего чистке изделия;
- убедиться в отсутствии внешних механических повреждений;
- вынуть разъемы из гнезд;
- демонтировать изделие, предварительно открутив винты фиксирующие его к монитору;
- снять крышку контроллера, предварительно открутив винты, фиксирующие ее к корпусу контроллера;
- удалить пыль из внутреннего объема изделия посредством бытового электрического пылесоса;

В случае затруднения удаления пыли очищаемый участок внутреннего объема изделия очистить щеткой неметаллической и удалить остатки пыли посредством бытового электрического пылесоса;

- установить крышку сервера на место и зафиксировать ее винтами;
- выполнить монтаж изделия на монитор;
- вставить разъемы в гнезда согласно рисунку 2.

4 Текущий ремонт

4.1 Общие указания по выполнению текущего ремонта

Во всех случаях, когда для установления причин отказа и (или) их устранения требуется распломбирование изделия, следует обратиться в ремонтную службу предприятия-производителя.

Собственноручный ремонт вышедшего из строя изделия не допускается и влечет к лишению гарантии. Ремонт вышедшего из строя оборудования осуществляется изготовителем изделия. При проведении ремонта обязательно осуществлять соответствующую запись в паспорте СТВФ.426484.057ПС.

К ремонту изделия допускаются лица, имеющие высшее техническое, электротехническое, или средне-техническое образование, имеющие опыт работы со слаботочным электрооборудованием и изучившие настоящее руководство по эксплуатации и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей, прошедшие обучение и аттестованные в соответствии с установленными требованиями предприятия-производителя.

При появлении неисправностей в работе изделия следует установить причину, вызвавшую неисправность.

Характерные неисправности и способы их устранения в изделии приведены в таблице 7.

4.2 Меры безопасности при выполнении текущего ремонта

В ходе ремонта изделия необходимо соблюдать меры безопасности изложенные в подразделе 3.2 настоящего Руководства.

Таблица 7

Описание последствий отказов и повреждений	Возможные причины	Указания по устранению последствий отказов и повреждений
Изделие не включается	Отсутствует электропитание изделия	Подключить электропитание
	Изделие находится в состоянии «защиты». Переход в данное состояние был вызван перепадом напряжения электропитания	Отсоединить кабель электропитания изделия. Через 30 минут подключить кабель электропитания и включить изделие.
	Неисправен блок питания изделия	Направить изделие в службу ремонта предприятия-производителя
Не запускается операционная система Windows	Неисправен жесткий диск	Обратиться в службу технической поддержки предприятия-производителя или направить изделие в службу ремонта предприятия-производителя
	Неисправна оперативная память	
	Сбой операционной системы Windows	

5 Хранение

Условия хранения и срок сохраняемости изделия указаны в таблице 8.

Таблица 8

Условия хранения	Климатические факторы								Срок сохраняемости
	Температура воздуха		Относительная влажность воздуха		Солнечное излучение	Интенсивность дождя, верхнее значение, мм/мин	Пыль	Плесневые и дереворазрушающие грибы	
	верхнее значение	нижнее значение	среднегодовое значение	верхнее значение					
Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом	+50 °С	-50 °С	75 % при 27 °С	98 % при 35 °С	-	-	Н	+	3 года
<p>Примечания</p> <p>1 Указанное в таблице верхнее значение относительной влажности нормируется также при более низких температурах; при более высоких температурах относительная влажность ниже. При нормированных верхних значениях 80 % или 98 % конденсация влаги не наблюдается. Значению 80 % при 25 °С соответствуют значения 90 % при 20 °С или 50-60 % при 40 °С;</p> <p>2 Знак минус «-» означает, что воздействие факторов не учитывается, знак плюс «+» - воздействие фактора учитывается, знак «Н» - воздействие фактора существенно меньше, чем для случая, обозначенного знаком плюс «+».</p>									

Перед размещением изделия на хранение проверяют целостность упаковки.

В процессе хранения ежегодно или при изменении места хранения необходимо производить осмотр упаковки.

Хранение изделия у потребителя производится в штатной упаковке изготовителя.

Не допускается хранение изделия в агрессивных средах, содержащих пары кислот и щелочей.

При подготовке к кратковременному хранению необходимо выполнить работы, приведенные в таблице 8.

Таблица 8

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Материалы, инструмент
1. Очистить от загрязнений поверхность изделия по п. 3.4.5.1 настоящего Руководства	Отсутствие внешних повреждений, загрязнений.	Ветошь, щетка, порошок
2. Визуально проверить состояние лакокрасочного покрытия изделия. При необходимости зачистить и закрасить места поверхностей изделия, подвергшиеся коррозии или нарушению целостности покрытия.	Отсутствие коррозии и нарушений целостности покрытия	Ветошь, щетка, спирт этиловый ректифицированный технический, бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М, краска МЛ-12
3. Проверить комплектность изделия	В соответствии с СТБФ.426484.057ПС	--
4. Отобразить сведения о постановке на кратковременное хранение в паспорте СТБФ.426484.057ПС	--	--

5.1 Работы, проводимые после кратковременного хранения

Перечень работ, проводимых после кратковременного хранения, указан в таблице 9

Таблица 9

Содержание работ и методика их проведения	Технические требования	Материалы, инструмент
1. Проверить комплектность изделия	В соответствии с СТВФ.426484.057ПС	–
2. Очистить от загрязнений поверхность изделия по п. 3.4.5.1 настоящего Руководства	Отсутствие внешних повреждений, загрязнений.	Ветошь, щетка, порошок
3. Отобразить сведения о снятии с кратковременного хранения в паспорте СТВФ.426484.057ПС	–	–

6 Транспортирование

Условия транспортирования изделия в части воздействия механических факторов по группе С ГОСТ 23216-78, расшифровка группы указана в таблице 10.

Таблица 10

Условия транспортирования и их обозначение	Характеристика условий транспортирования
Легкие (Л)	<p>Перевозки без перегрузок автомобильным транспортом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги 1-й категории по строительным нормам и правилам, утвержденным Госстроем СССР) на расстояние до 200 км; - по булыжным (дороги 2 и 3-й категории по строительным нормам и правилам, утвержденным Госстроем СССР) и грунтовым дорогам на расстояние до 50 км со скоростью до 40 км/ч. <p>Перевозки различными видами транспорта: воздушным или железнодорожным транспортом совместно с автомобильным, отнесенным к настоящим условиям, с общим числом перегрузок не более двух.</p>
Средние (С)	<p>Перевозки автомобильным транспортом с общим числом перегрузок не более четырех:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги 1-й категории) на расстояние от 200 км до 1000 км; - по булыжным (дороги 2 и 3-й категории) и грунтовым дорогам на расстояние от 50 км до 250 км со скоростью до 40 км/ч. <p>Перевозки различными видами транспорта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - воздушным, железнодорожным транспортом в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом, отнесенным к условиям транспортирования Л с общим числом перегрузок от 3 до 4 или к настоящим условиям транспортирования; - водным путем (кроме моря) совместно с перевозками, отнесенными к условиям транспортирования Л, с общим числом перегрузок не более четырех.
<p>Примечания</p> <p>1 Однократная погрузка у изготовителя и однократная выгрузка у получателя не входят в понятие «перегрузка».</p> <p>2 К условиям Л и С могут быть отнесены перевозки гужевым транспортом, на аэросанях, санях прицепных к тракторам на расстояния, установленные для перевозок автомобильным транспортом.</p>	

Условия транспортирования изделия в части воздействия климатических факторов, указаны в таблице 10

Остальные условия транспортирования должны соответствовать общим требованиям ГОСТ 23216-78.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования маркировки на транспортной упаковке (таре), правила техники безопасности и охраны труда, принятые на том виде транспорта, которым осуществляется транспортирование.

Расстановка и крепление транспортной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение транспортной тары и исключать ее перемещение во время транспортирования.

7 Утилизация

По истечении срока службы изделие демонтируется и на договорной основе отправляется для проведения мероприятий по его утилизации на предприятие-изготовитель либо в организацию, имеющую лицензию на выполнение данных видов работ.

Решение об утилизации принимается установленным порядком по акту технического состояния на предлагаемое к списанию и утилизации изделие. К акту технического состояния прилагается паспорт изделия, заполненный на день составления акта.

Приложение А
(справочное)

Перечень принятых терминов и сокращений, применяемых в настоящем
руководстве по эксплуатации

КД – конструкторская документация;

ОТК –отдел технического контроля;

ПС – паспорт;

ТО – техническое обслуживание;

Приложение Б

(справочное)

Перечень расходных материалов

Наименование	Стандарт или ТУ	Единица измерения	Количество расходных		
			ТО-1	ТО-2	Хранение
Стиральный порошок типа «ЛОТОС»	–	кг	0,1	–	0,1
Ветошь	ГОСТ9412-93	м ²	0,1	0,2	0,2
Щетка, кисть	ГОСТ 10597-87		1	1	
Бумажная шлифовальная шкурка 1С 1000Х50 П2 15А 25-Н М	ГОСТ 6456-82	м ²	0,2	–	0,2
Краска МЛ-12	–	кг	0,1	–	–
спирт этиловый ректификованный технический	ГОСТ 18300-87	л	0,12	–	0,12
Марля медицинская	ГОСТ 9412-93	м ²	0,1	–	–

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	№ документа	№ входящий сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					